

PLG20 系列插头配线建议表

3.0铜针

2芯	30A	夹线圈11.5, 衬套13.5	10AWG (线OD10.0)
		夹线圈11.5, 衬套13.5	4平方 (线OD10.0)
	25A	夹线圈9.5, 衬套11.5	12AWG (线OD8.0)
		夹线圈13.5, 衬套13.5	10AWG (线OD11.5)
3芯	30A	夹线圈13.5, 衬套13.5	4平方 (线OD13.0)
		夹线圈13.5, 衬套13.5	12AWG (线OD12.5)
	25A	夹线圈13.5, 衬套13.5	12AWG (线OD12.5)

2.6铜针

2芯20A	夹线圈9.5, 衬套11.5	12AWG (线OD8.9)
	夹线圈11.5, 衬套13.5	2.5平方 (线OD9.9)
3芯20A	夹线圈9.5, 衬套11.5	14AWG (线OD9.0)
	夹线圈11.5, 衬套13.5	2.5平方 (线OD9.6)
4芯20A	夹线圈11.5, 衬套13.5	2.5平方 (线OD10.5)
	夹线圈13.5, 衬套13.5	12AWG (线OD12.5)

1.9铜针

5芯10A	夹线圈11.5, 衬套13.5	14AWG (线OD10.5)
	夹线圈9.5, 衬套11.5	1.5平方 (线OD10.6)
7芯10A	夹线圈11.5, 衬套13.5	16AWG (线OD8.6)
	夹线圈11.5, 衬套13.5	14AWG (线OD11.5)
	夹线圈9.5, 衬套11.5	1.5平方 (线OD10.7)
	夹线圈9.5, 衬套11.5	16AWG (线OD9.0)

1.0铜针

9芯5A	夹线圈9.5, 衬套11.5	20AWG (线OD8.1)
		22AWG (线OD7.0)
		0.5平方 (线OD9.3)
		0.3平方 (线OD7.6)
12芯5A	夹线圈11.5, 衬套13.5	0.5平方 (线OD10.7)
	夹线圈9.5, 衬套11.5	20AWG (线OD8.9)
16芯5A	夹线圈11.5, 衬套13.5	22AWG (线OD7.7)
		0.5平方 (线OD11.4)
	夹线圈9.5, 衬套11.5	0.3平方 (线OD10.6)
		20AWG (线OD9.3)
		22AWG (线OD8.3)